MS/OL 30.06.2020

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

Artikel-Abbildung

Schnur-Zwischendimmer Serie 8013 mit 2 m Kabel und Gerätezwischenstecker

- **Schutzleiteranschluss möglich**
- **für Hand- und Fußbetätigung**

Geeignet für:	Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen (mit magnetischen Transformatoren)
Nennspannung:	230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz,
Leistung:	**20 - 500 W/VA**
Arbeitsprinzip:	Phasenanschnitt
Abmessungen:	L/B/H 107 x 60 x 30 mm
Betätigung:	Dimmen über Schieberegler,
Abschaltung:	elektronisch Ɛ
Maximaler Leitungs-Ø:	8 mm
Überlast-/Kurzschluss-schutz:	Feinsicherung 5x20 mm T2AH/250 V
Schaltzyklen:	> 50.000
Schutzklasse:	2
Sicherheitsklasse:	IP20
Anschluss:	Schraubkontakte 0,5-1,5 mm² (flexibel)

CE

inter BÄR-Nr.	*Farbe*
8013-204…	schwarz
8013-208…	weiß
8013-210…	gold
8013-220…	titan/schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!
Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!

inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstr. 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0, www.interbaer.de